MMD-302 BR

DETECTOR MAGNÉTICO INALÁMBRICO DE APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL SISTEMA MICRA

El detector magnético de apertura de puertas y ventanas que constituye la "primera línea de defensa". Está dotado de una entrada de detector persiana, gracias a lo cual puede servir para señalizar un intento de apertura de las persianas antirrobo dotadas de sensores correspondientes. Gracias al **MMD–302**, el sistema de alarma reaccionará ante la invasión antes de que un intruso entre en el área protegida.

- interactuación con el módulo **MICRA**, con las centrales de alarma **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** y con los controladores del sistema inalámbrico **VERSA–MCU** y **MTX–300**
- **MRU–300** puede repetir las señales de radio desde el detector
- dos detectores reed switch con la opción de selección que facilitan la selección del lugar de montaje
- entrada para conectar el detector persiana externo
- sistema de gestión de la energía que permite un trabajo por muchos años sin necesidad de sustituir la pila de litio CR123A
- detección del sabotaje – apertura de la caja, desprendimiento del suelo

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C...+55 °C
Consumo máximo de la corriente	27 mA
Peso	64 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 µA
Tiempo de trabajo con pila (modo de ahorro de energía)	Estimado 1 añoa
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Sensibilidad de la entrada NC adicional	312 ms

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.