

PRF-LCD-WRL

LCD-FUNK-BEDIENTEIL FÜR ZENTRALEN DER SERIE PERFECTA

PRF-LCD-WRL ist ein Funk-Bedienteil, das für die tägliche Bedienung der Zentralen PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL, PERFECTA-IP 32-WRL und PERFECTA 64 M (ausgestattet mit Modul PERFECTA-RF) ausgelegt ist. Die verschlüsselte Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional im Frequenzband 433 MHz. Das Gerät erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 50131 für Grade 2. Große Tasten, LCD-Display und LEDs, die den Systemstatus anzeigen, machen den Betrieb des Systems für alle Benutzer einfach und klar. Zusätzlich zu den Zifferntasten verfügt das Tastenfeld über Tasten zur schnellen Aktivierung des gewählten Wachmodus (Tag, Nacht, Extern) und Auslösung von drei Alarmen: Überfall, Brand, Notruf. Mit seinem ästhetischem Design passt PRF-LCD-WRL perfekt als Dekoration des geschützten Raums.

- Betrieb mit den Zentralen PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL, PERFECTA 64 M (ausgestattet mit Modul PERFECTA-RF)
- bidirektionale verschlüsselte Funkkommunikation im 433 MHz Frequenzband
- großes und anschauliches LCD-Display
- LEDs, die den Zustand von Bereichen und System anzeigen
- schnelle Aktivierung des gewählten Wachmodus mittels Funktionstasten
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF ausgelöst mittels Tastatur
- beleuchtetes Display und Tastenfeld
- akustische Signalisierung ausgewählter Ereignisse im System
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- Stromversorgung:
 - o 2 Batterien CR123A 3 V (erforderlich)
 - $\circ\,$ Netzteil APS–055 5 V DC (optional; Elektronikversion 2.2 oder höher)





EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK

Alarmzentralen / PERFECTA / Bedienung des Systems

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	139 x 124 x 22 mm
Betriebstemperatur	-10 °C+55 °C
Gewicht	280 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 200 m m
Batterie	2 x CR123A 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Maximale Stromaufnhme aus der Batterie BT1	55 mA
Ruhestromaufnahme von der Batterie BT1	4 μΑ
Spannungsversorgung (Netzteil)	5 V DC
Max. Stromaufnahme aus dem Netzteil	48 mA

