# PSP-108

## EINRICHTUNG ZUR FERNBEDIENUNG UND ANZEIGE – FEUERWEHRBEDIENFELD

Das Feuerwehrbedienfeld ist für die Zentralen der Serie **CSP–100** ausgelegt. Es ermöglicht die Bedienung des Brandmeldesystems aus einem von der Zentrale entfernten Ort. Die Brandmelderzentrale kann an einem für das System am besten geeigneten Ort montiert werden, und das Bedienfeld kann sich in der Nähe des Personals befinden. Durch die gleiche Benutzeroberfläche wie in der Steuerungseinheit der Zentrale, ist die Systembededienung genauso wie bei der lokalen Bedienung mit Hilfe der Zentrale.

- integriertes Netzteil mit einzelnem Akku 12 V 17 Ah und mit Stromversorgungsausgängen 24V und 18V

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -5...+40 °C |
| **Max. Luftfeuchtigkeit** | 93±3% |
| **Abmessungen** | 324 x 382 x 108 mm |
| **Transporttemperatur** | -25....+55 °C |
| **Hauptversorgung aus dem Netz mit der Spannung** | 230 V AC +10% , -15% 50 Hz |
| **Max. Netzstromversorgung** | 0,5 A |
| **Zeit der Notstromversorgung** | 72 h |
| **Max. Akkuladestrom** | 1 A |
| **Max. Innenwiderstand des Akkus (mit Leitungen und Klemmen im Stromkreis)** | 1 Ω |
| **Stromaufnahme aus dem Akku im Betriebsbereitschaftszustand** | 60 mA |
| **Stromaufnahme aus dem Akku im Brandmeldezustand** | 60 mA |
| **Stromaufnahme aus dem integrierten AC-Netzteil im Betriebsbereitschaftszustand** | 55 mA |
| **Stromaufnahme aus dem integrierten AC-Netzteil im Brandmeldezustand** | 55 mA |
| **Schutzklasse des Gehäuses** | IP30 |
| **Gewicht ohne Akku** | < 3 kg |
| **Notstromversorgung: integrierter Blei-Gel-Akku** | Ja |

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.