



RK-2K

CONTROLADOR DE RADIO DE 2 CANALES

El controlador **RK–2K**, por medio de los mandos, permite controlar los dispositivos conectados a las salidas de relé. Gracias al controlador es posible controlar remotamente los dispositivos eléctricos tales como barreras de aparcamientos, puertas, persianas etc. Además, el controlador dispone de las salidas y entradas destinadas a interactuar con la central de alarma, por tanto, el controlador puede servir para controlar remotamente el sistema de alarma.

- 2 salidas de relé (canales)
- posibilidad de registrar hasta 1024 mandos a distancia
- posibilidad de programación y configuración por medio del ordenador con el programa RK Soft instalado
- 2 salidas de relé
- 2 salidas de tipo OC
 - o señalización de pila baja del mando a distancia
 - señalización de armado/desarmado/cancelación de alarma en el sistema de alarma
- 2 entradas de supervisión del estado del sistema de alarma
 - o información sobre el armado
 - o información sobre la alarma
- puerto RS 232 (TTL) que posibilita la conexión con el ordenador
- diodo LED para la señalización
- contacto de sabotaje que reacciona ante la apertura de la caja
- posible alimentación por corriente continua o alterna
- dos mandos a distancia T-2 incluidos



DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C+55°C
Peso	81 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dimensiones	118 x 72 x 24 mm
Tensión de alimentación (±10%) [V AC]	24 V AC
Salida de relé	1 A / 24 V DC/AC
Salida LV	50 mA / 24 V DC/AC
Salida SS	500 mA / 24 V DC/AC
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad (alimentación 12 V DC)	18 mA
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad (alimentación 24 V DC)	32 mA
Consumo máximo de la corriente (alimentación 12 V DC)	37 mA
Consumo máximo de la corriente (alimentación 24 V DC)	40 mA
Tensión de alimentación (±10%)	1224 V DC

