

## **MMD-302**

## DETECTOR MAGNÉTICO INALÁMBRICO DE APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL SISTEMA MICRA

El detector magnético de apertura de puertas y ventanas que constituye la "primera línea de defensa". Está dotado de una entrada de detector persiana, gracias a lo cual puede servir para señalizar un intento de apertura de las persianas antirrobo dotadas de sensores correspondientes. Gracias al MMD-302, el sistema de alarma reaccionará ante la invasión antes de que un intruso entre en el área protegida.

- interactuación con el módulo MICRA, con las centrales de alarma PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL y con los controladores del sistema inalámbrico VERSA-MCU y MTX-300
- MRU–300 puede repetir las señales de radio desde el detector
- dos detectores reed switch con la opción de selección que facilitan la selección del lugar de montaje
- entrada para conectar el detector persiana externo
- sistema de gestión de la energía que permite un trabajo por muchos años sin necesidad de sustituir la pila de litio CR123A
- detección del sabotaje apertura de la caja, desprendimiento del suelo



## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C+55 °C
Consumo máximo de la corriente	27 mA
Peso	64 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	80 μΑ
Tiempo de trabajo con pila (modo de ahorro de energía)	Estimado 1 añoa
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Sensibilidad de la entrada NC adicional	312 ms