

# RK-2K

## РАДИОКОМПЛЕКТ 2-КАНАЛЬНЫЙ

Радиокomплект **RK-2K** позволяет управлять с помощью брелков устройствами, подключенными к релейным выходам. Благодаря ему можно удаленно управлять электроустройствами, такими как парковочные шлагбаумы, ворота, рольставни и т. п. Устройство обладает дополнительно входами и выходами, предназначенными для работы с приемно-контрольным прибором, поэтому может применяться для удаленного управления системой охранной сигнализации.

- 2 релейных выхода (канала)
- возможность зарегистрировать до 1024 брелоков
- возможность настройки с компьютера с установленной программой **RK Soft**
- 2 выхода типа ОС
  - индикация слабого заряда батареи брелока
  - индикация постановки на охрану / снятия с охраны / отмены тревоги в системе охранной сигнализации
- 2 входа для контроля статуса системы охранной сигнализации
  - сообщение об охране
  - сообщение о тревоге
- порт RS 232 (TTL) для соединения с компьютером
- светодиод для оповещения
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса
- возможность питания от постоянного и переменного напряжения
- в комплекте 2 брелка **T-2**



### ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	81 г
Максимальная влажность воздуха	93 ± 3 %
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Габаритные размеры	118 x 72 x 24 мм
Напряжение питания (±10%) [В AC]	24
Релейный выход	1 А / 24 В DC/AC
Выход LV	50 мА / 24 В DC/AC
Выход SS	500 мА / 24 В DC/AC
Потребление тока в режиме готовности (питание 12 В DC)	18
Потребление тока в режиме готовности (питание 24 В AC)	32
Максимальное потребление тока (питание 12 В DC)	37
Максимальное потребление тока (питание 24 В AC)	40
Напряжение питания (± 10%)	12...24