

## **INT-KLFR-BSB**

## BEDIENTEIL FÜR DAS INTEGRA-ALARMSYSTEM

Das Bedienteil **INT–KLFR** ist ein Vorschlag für die Benutzer, die an traditionelle Bedienung des INTEGRA–Systems gewöhnt sind und zugleich ein modernes gefälliges Design erwarten. Der integrierte Zutrittskartenleser ermöglicht außerdem die Systembedienung ohne das Kennwort eingeben zu müssen.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LED-Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 frei programmierbare Eingänge (mit der Unterstützung der Konfiguration 3EOL)
- RS232–Schnittstelle für den Betrieb mit der Software GUARDX
- integrierter Zutrittskartenleser



## **TECHNISCHE DATEN**

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	145 x 143 x 25 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	60 mA
Max. Stromaufnahme	110 mA
Gewicht	346 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Umweltklasse gem. EN50130-5	

