MTX-300

RICEVITORE PER SISTEMA WIRELESS 433 MHZ

Il ricevitore MTX–300 permette l'espansione del sistema di allarme aggiungendo dei dispositivi wireless 433 MHz. Può essere connesso a centrali SATEL della serie: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** e **VERSA Plus** e con il modulo **MICRA**. Inoltre, è compatibile con qualsiasi centrale di allarme di terze parti o sistema di automazione, come ad esempio l'attuatore per l'apertura della porta del garage o del cancello di ingresso, per poterlo aprire utilizzando dei telecomandi. MTX–300 gestisce fino a 16 rilevatori, 32 telecomandi e 4 sirene wireless **MSP–300**. Il ricevitore può essere programmato utilizzando i pulsanti a bordo oppure attraverso il programma gratuito dedicato **MTX–SOFT**.

- espansione del sistema utilizzando dispositivi wireless SATEL: fino a 32 radiocomandi, fino a 16 rilevatori, fino a 4 sirene
- 8 uscite a relè programmabili
- 2 ingressi programmabili per controllo sirena
- supporto per ripetitori di segnale radio **MRU–300**
- contatto tamper attivato dall'apertura del coperchio

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	126 x 158 x 32 mm
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	65 mA
Assorbimento di corrente massimo	70 mA
Peso	210 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	w zależności od urządzenia m
Classe ambientale EN50130-5	II
Capacità di carico uscite tipo OC	50 mA / 12 V DC
Capacità di carico uscite relè (carico resistivo)	60 mA / 30 V DC

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.