

ASD-250

БЕСПРОВОДНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМА

Извещатель позволяет обнаружить пожар на начальной стадии его развития. ASD-250 может работать автономно, соответственно требованиям EN 14604, или в системе ABAX 2/ABAX. В таком случае он также может сигнализировать тревогу, обнаруженную другими извещателями, зарегистрированными в данном контроллере. В системе ABAX 2 связь шифруется при использовании стандарта AES.

Для обнаружения видимого дыма используется оптический сенсор, размещенный в специальной камере, конструкция которой обеспечивает высокую чувствительность. Прецизионный механический фильтр из нержавеющей стали защищает от проникновения внутрь извещателя насекомых и пыли. Тревогу устройство сигнализирует акустически и оптически. Кроме того, извещатель контролирует состояние оптической камеры. В случае ее загрязнения светодиод проинформирует о необходимости технического обслуживания.

ASD-250 отличается низким потреблением энергии от батареи CR123A 3 В, состояние которой контролируется, падение напряжения ниже определенного уровня сигнализируется оптически и акустически. Кроме того, опция "ECO" (только ABAX 2) позволяет продлить даже в четыре раза время работы от батареи.

Устройство имеет тамперную защиту от вскрытия корпуса (только в случае работы в **ABAX 2**).

- автономная работа по стандарту EN 14604
- возможность работы в системе АВАХ 2/АВАХ с:
 - контроллерами системы ABAX 2 (ACU–220 и ACU–280), а также ретранслятором ARU–200
 - контроллерами системы ABAX (ACU-120, ACU-270), прибором INTEGRA 128-WRL, а также ретранслятором ARU-100 необходимую версию микропрограммы устройства следует уточнить в его описании на сайте
 - опция сигнализации тревоги от других извещателей ASD-250 (подключенных к тому же контроллеру беспроводной системы)
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
 - ∘ в **АВАХ 2**: до 2000 м (с **АСU–220**) / до 1600 м (с **АСU–280**)
 - ∘ в **АВАХ**: до 500 м
- оптический сенсор видимого дыма
- оптическая и акустическая сигнализация тревоги
- уникальная конструкция оптической камеры Swirl
- прецизионный фильтр Hexamesh из нержавеющей стали
- функция теста
- сигнализация загрязнения камеры
- низкое потребление энергии и контроль состояния батареи
- опция «ЕСО», позволяющая продлить время работы устройства от батареи (только **ABAX 2**)
- питание: батарея CR123A 3 B
- тамперная защита от вскрытия корпуса







ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	0°C+55°C
Максимальное потребление тока	120 mA
Bec	172 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR123A 3B
Габаритные размеры	ø108 x 54 мм
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270	до 500
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270	до 500
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 2000
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 1200
Время работы от батареи (АВАХ 2 / АВАХ), лет	до 2
Время работы от батареи (автономная работа), лет	до 4
Потребление тока в режиме готовности (АВАХ 2 / АВАХ)	90
Потребление тока в дежурном режиме (автономная работа)	15
Напряжение сообщения о слабой батарее	2,75