

ARU-100

РЕТРАНСЛЯТОР СИГНАЛОВ УСТРОЙСТВ АВАХ

ARU—100 позволяет эффективно увеличить дальность действия системы ABAX, благодаря ретрансляции сигналов устройств, находящихся вне зоны дальности действия контроллера (за исключением беспроводных клавиатур). Модуль ARU—100 оборудован бесперебойным блоком питания и встроенным аккумулятором, обеспечивающим правильную работу модуля даже в случае временного пропадания основного питания.

- ретрансляция сигнала максимально 46 устройств системы АВАХ или АВАХ 2 (версия 2.02 и выше)
- обнаружение саботажа
- возможность питания от сети 220 В АС (переменного тока)
- встроенный аккумулятор резервного питания



ТЕХДАННЫЕ

Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Литий-полимерный аккумулятор	3,7 B / 1,8 A4
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Максимальное потребление тока	55 mA
Bec	248 г
Напряжение питания (±15%)	230 В АС, 50-60 Гц
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Потребление тока в режиме готовности	7 mA
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Габаритные размеры платы электроники	87 х 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C

