

## **MPT-350**

## **FUNKHANDSENDER**

Der MPT-350 Funkhandsender wurde zur Steuerung der Systeme ausgelegt, die auf Zentralen PERFECTA (WRL-Modelle und PERFECTA 64 M mit angeschlossenem Modul PERFECTA-RF) basieren. Der Funkhandsender wird durch das Alarmmodul MICRA, das Erweiterungsmodul INT-RX-S, sowie die Funkbasismodule MTX-300 und VERSA-MCU ünterstützt. Es funktioniert unidirektional bei 433 MHz und zeichnet sich durch eine Übertragungsreichweite von bis zu 400 m (im freien Gelände) aus. Der MPT-350 Funkhandsender verfügt über 5 Tasten, denen bis zu 6 Steuerfunktionen zugeordnet werden können. So bietet Handsender neben der Scharf- und Unscharfschaltung des Systems auch andere Funktionen, z.B. Steuerung der an das System angeschlossenen Geräte (Garagentor, Rollläden usw.), Hilferuf (Panikalarm) u.ä. Die Handsendertasten sind in einer speziellen Vertiefung platziert, um zu verhindern, dass sie versehentlich gedrückt werden. Das Gerät hat ein ästhetisches und robustes Gehäuse, das vor harten Umgebungsbedingungen schützt.

- Betrieb mit:
  - Zentralen: PERFECTA 16–WRL,
    PERFECTA 32–WRL, PERFECTA-IP 32–WRL,
    PERFECTA-T 32–WRL, PERFECTA 64 M (mit angeschlossenem Modul PERFECTA-RF)
  - Alarmmodul: MICRA (Version 3.03 oder höher)
  - Erweiterungsmodul INT-RX-S (Version 1.04 oder höher), Funkbasismodul MTX-300 (Version 1.01 oder höher), Funkbasismodul VERSA-MCU (Version 1.04 oder höher)
  - Funksteuerungen: RK–1K, RK–2K, RK–4K, RK–4K SMA
- Funksignale aus dem Handsender können durch MRU–300 weiter geleitet werden
- 5 Tasten zur Aktivierung von bis zu 6 gewünschten Funktionen
- ergonomisches Gehäuse verhindert, dass die Tasten versehentlich gedrückt werden



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	38 x 78 x 16 mm
Betriebstemperatur	-10 °C+55 °C
Gewicht	30 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 400 m m
Batterie	CR2032 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	

