

ROP-400/EU

ADRESSIERBARER HANDFEUERMELDER

Der Handfeuermelder **ROP–400** ermöglicht eine manuelle Alarmauslösung bei einer Branderkennung. Er ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP–402** vorgesehen.

- rückstellbare Kunststoffscheibe
- ROP-KEY-U Schlüssel (im Lieferumfang) ermöglicht:
- Testen
- Rückstellung

LED zur optischen Signalisierung bidirektionaler Kurzschlussisolator Stromversorgung aus der Melderlinie optionales Montagegehäuse – ROP–BT / ROP–BS optionale Schutzklappe zum Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung – ROP–FLAP



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Gewicht	86 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Abmessungen	87 x 87 x 40 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	170 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	450 μA
Spannungsversorgung	1826 V DC

