

ROP-400/EU

ADRESSIERBARER HANDFEUERMELDER

Der Handfeuermelder **ROP-400** ermöglicht eine manuelle Alarmauslösung bei einer Branderkennung. Er ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP-402** vorgesehen.

- rückstellbare Kunststoffscheibe
- **ROP-KEY-U** Schlüssel (im Lieferumfang) ermöglicht:
- Testen
- Rückstellung

LED zur optischen Signalisierung
 bidirektionaler Kurzschlussisolator
 Stromversorgung aus der Melderlinie
 optionales Montagegehäuse – **ROP-BT** / **ROP-BS**
 optionale Schutzklappe zum Schutz vor unbeabsichtigter Auslösung
 – **ROP-FLAP**



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	86 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Abmessungen	87 x 87 x 40 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	170 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	450 µA
Spannungsversorgung	18...26 V DC