

## **INT-KLCDR-W**

## LCD-BEDIENTEIL

Das Bedienteil INT-KLCDR ist für die tägliche Bedienung der Systeme konzipiert, die auf Alarmzentralen der Serie INTEGRA basieren. Dank dem LCD-Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Systembedienung einfach und bequem. Der eingebaute Zutrittskartenleser 125 kHz ermöglicht die Systembedienung, ohne das Passwort merken zu müssen. Das Bedienteil ist in zwei Varianten erhältlich, die sich in der Farbe der Tastatur- und Display-Beleuchtung unterscheiden: weiß (INT-KLCDR-W), blau (INT-KLCDR-BL) oder grün (INT-KLCDR-GR).

- weiße Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm GUARDX
- eingebauter Zutrittskartenleser 125 kHz



## **TECHNISCHE DATEN**

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	140 x 126 x 26 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	60 mA
Max. Stromaufnahme	156 mA

