

## **INT-KLCDL-GR**

## LCD-BEDIENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der INTEGRA-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und beguem.

- grüne Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm
  GLARDX

Das Bedienteil ist auch in einer Version mit **blauer** Tastatur- und Display-Beleuchtung erhältlich (**INT-KLCDL-BL**).



## **TECHNISCHE DATEN**

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	145 x 115 x 26 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	61 mA
Max. Stromaufnahme	147 mA

