

## **INT-KLCDK-GR**

## LCD-BEDIENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der **INTEGRA**-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und beguem.

- Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**



## **TECHNISCHE DATEN**

Umweltklasse	
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	160 x 126 x 38 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	30 mA
Max. Stromaufnahme	110 mA

