

MTX-300

FUNKBASISMODUL 433 MHZ

Das Modul MTX–300 ermöglicht die Erweiterung der Alarmsysteme um die im Frequenzband 433 MHz funktionierende Funkgeräte. Es ist mit den SATEL–Zentralen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA und VERSA Plus, als auch mit dem Modul MICRA kompatibel. Es besteht auch die Möglichkeit, es in irgendeinem anderen Alarmsystem eines anderen Herstellers oder in einem Automationssytem zu verwenden, z.B. als Funksteuerung, damit man mittels der Handsender die Hof– und Garagentor öffnen und schlieβen kann. Das MTX–300 erlaubt die Bedienung von bis zu 16 Melder, bis zu 32 Handsender und bis zu 4 Funk–Signalgeber MSP–300. Das Modul ist vor Ort programmierbar: mittels der sich auf ihm befindenden Knöpfen oder durch einen Computer mit spezieller und kostenloser Software MTX–SOFT.

- Erweiterung des Systems um SATEL-Funkgeräte: bis zu 32 Handsender, 16 Melder und 4 Signalgeber
- 8 programmierbare Relaisausgänge
- 2 programmierbare Eingänge zur Signalgebersteuerung
- Unterstützung des Repeaters für Funksignale MRU-300
- Funktion des Automatikbetriebs
- Sabotagekontakt gegen Öffnen des Gehäuses



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	126 x 158 x 32 mm
Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Ruhestromaufnahme	65 mA
Max. Stromaufnahme	70 mA
Gewicht	210 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	w zależności od urządzenia m
Umweltklasse gem. EN50130-5	
Belastbarkeit der Open-Collector-Ausgänge	50 mA / 12 V DC
Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung)	60 mA / 30 V DC

