

## **MLB-400**

## MÓDULO DE LÍNEA LATERAL CONVENCIONAL

El módulo **MLB—400** permite conectar con la central de alarma de incendios direccionable los detectores convencionales o los pulsadores manuales de incendios de SATEL. Está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP—402**.

- soporte de un máximo de 32 detectores o 10 pulsadores manuales de incendios.
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control
- caja hermética que posibilita el montaje en los lugares en los cuales aparece el fenómeno de condensación de agua



## DATOS TÉCNICOS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C+55°C
Peso	153 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	131 x 131 x 38,5 mm
Consumo de la corriente en estado de supervisión	3 mA
Consumo de la corriente en estado de alarma	20 mA
Tensión de alimentación	1826 V DC

