

CZ-EMM3

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD

El lector de transpondedores 125kHz, de tarjetas y llaveros de proximidad permite realizar la función de control del acceso a través de las centrales de alarma INTEGRA y los controladores de puerta ACCO y ACCO NET. Una caja hermética insensible a las condiciones atmosféricas permite montar el lector en el exterior.

- instalación directa en la pared o en el marco de la puerta
- formato de transmisión:
 - EM Marin
 - o Wiegand 26
 - CLOCK & DATA
- soporte de tarjetas estándar 125 kHz
- opción de operación en el exterior



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	47 x 158 x 24 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-25+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC
Consumo máximo de la corriente	80 mA
Peso	315 g

