

INT-RX-S

EXTENSOR DE MANEJO DE LAS BOTONERAS 433 MHZ

Receptor de mandos de 433MHz que permite la utilización de mandos a distancia para el control del sistema. Gracias a él, el uso del sistema de alarma de la casa puede ser tan sencillo como el del coche.

- opción de usar las botoneras 433 MHz para el manejo de las centrales INTEGRA, VERSA, PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 32 LTE, PERFECTA-IP 32, PERFECTA-T 32 y del sistema ACCO NET
- plena identificación del usuario de la botonera en el sistema
- opción de atribuir cualesquier funciones a los botones de la botonera
- cooperación con las botoneras P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300, MPT-350, MPB-300
- caja pequeña que permite el montaje en un lugar conveniente



DATOS TÉCNICOS

Número de botoneras soportadas	248
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	24 mA
Consumo máximo de la corriente	29 mA
Peso	30 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	
Botoneras soportadas	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Banda de frecuencia de trabajo de las botoneras	433,05 ÷ 434,79 MHz

