

# INT-RX-S

## EXTENSOR DE MANEJO DE LAS BOTONERAS 433 MHZ

Receptor de mandos de 433MHz que permite la utilización de mandos a distancia para el control del sistema. Gracias a él, el uso del sistema de alarma de la casa puede ser tan sencillo como el del coche.

- opción de usar las botoneras 433 MHz para el manejo de las centrales **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA-IP 32**, **PERFECTA-T 32** y del sistema **ACCO NET**
- plena identificación del usuario de la botonera en el sistema
- opción de atribuir cualesquier funciones a los botones de la botonera
- cooperación con las botoneras **P-2**, **P-4**, **T-1**, **T-2**, **T-4**, **MPT-300**, **MPT-350**, **MPB-300**
- caja pequeña que permite el montaje en un lugar conveniente



## DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Número de botoneras soportadas                    | 248                              |
| Tensión de alimentación (±15%)                    | 12 V DC                          |
| Dimensiones de la caja                            | 24 x 110 x 27 mm                 |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10 °C...+55 °C                  |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 24 mA                            |
| Consumo máximo de la corriente                    | 29 mA                            |
| Peso                                              | 30 g                             |
| Humedad máxima                                    | 93±3%                            |
| Clase medioambiental según EN50 130-5             | II                               |
| Botoneras soportadas                              | MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4 |
| Banda de frecuencia de trabajo de las botoneras   | 433,05 ÷ 434,79 MHz              |