Centrales d'alarme / INTEGRA / Gestion et surveillance du système

INT-KLCDL-BL

CLAVIERS LCD

Les claviers LCD sont destinés à la gestion quotidienne des systèmes **INTEGRA**. L'écran affichant les messages texte permet une utilisation simple et confortable même de la fonctionnalité avancée.

- retro-éclairage du clavier et de l'afficheur
- voyants LED indiquant l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation sonore des événements sélectionnés dans le système
- 2 zones
- signalisation de perte de communication avec la centrale
- connecteur RS-232 pour la communication avec le logiciel **GUARDX**



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	145 x 115 x 26 mm
Temperatures de fonctionnement	-10+55 °C
Consommation de courant en veille	61 mA
Consommation max. de courant	147 mA

