## Centrales d'alarme / INTEGRA / Gestion et surveillance du système

## **INT-KLFR-SSW**

## CLAVIER DU SYSTÈME D'ALARME INTEGRA

Le clavier INT-KLFR est conçu pour les utilisateurs qui apprécient l'interface classique de gestion du système d'alarme. En même temps, il répond à l'attente des clients qui recherchent un design moderne. De plus, le lecteur de cartes de proximité intégré permet d'utiliser le système sans qu'on ait besoin de se rappeler le code.

- rétro-éclairage du clavier et de l'afficheur
- voyants LED informant de l'état du système
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- signalisation acoustique des événements sélectionnés du système
- 2 entrées programmables (avec la gestion de configuration 3EOL)
- connecteur RS-232 pour le fonctionnement avec le logiciel
  GHARDY
- lecteur de cartes de proximité intégré pour la gestion du système



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	145 x 143 x 25 mm
Temperatures de fonctionnement	-10+55 °C
Consommation de courant en veille	60 mA
Consommation max. de courant	110 mA
Poids	346 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	

