

WZ-100

KÜLSŐ TŰZJELZŐ

A külső tűzjelző a tűzjelzés forrása gyors azonosítását biztosítja, így működése lefedi az érzékelő házába beépített tűzjelző funkcionalitását. A külső tűzjelző különösen ott hasznos, ahol az érzékelő a beépített jelző láthatóságát korlátozó pontban van elhelyezve.

- LED alapú optikai jeladás
- esztétikus, a legtöbb interiőhöz illő dizájn
- egyszerű szerelés



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	ø 97 x 37 mm
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Tápfeszültség	-ig 2,4 V DC
Tömeg	48 g
Maximális nedvesség	93±3%
Átlag áramfogyasztás (érzékelőről)	4...4,4 mA
Megengedett áram (külső áramkorlátozót igényel)	-ig 10 mA