

## **SMET Pro**

## CONVERTITORE PER LE STAZIONI DI VIGILANZA

Il convertitore **SMET Pro** è un dispositivo progettato per i centri di supervisione e controllo dei sistemi di sicurezza. Grazie al convertitore, è possibile utilizzare una stazione di monitoraggio di terze parti per ricevere eventi inviati tramite rete Ethernet o reti cellulari da dispositivi SATEL in protocollo proprietario. SMET Pro riceve gli eventi e li converte in un formato di trasmissione supportato dalla stazione di monitoraggio. Sono disponibili diversi formati di trasmissione dati in uscita.

- ricezione di eventi inviati in formato proprietario SATEL tramite la rete Ethernet o traffico dati cellulare
- conversione del formato di trasmissione SATEL nei seguenti formati di trasmissione per stazioni di monitoraggio:
  - o emulazione della linea telefonica analogica
  - emulazione del ricevitore VISONIC RC4000
  - o emulazione del ricevitore SurGard
  - o emulazione del ricevitore RSM-02
- conferma di ricezione dell'evento
- buffering degli eventi ricevuti nella memoria del convertitore fin quando non vengono inviati alla stazione di vigilanza
- gestione di massimo 1024 utenti in modalità "esteso" (con il controllo della comunicazione con l'utente)
- gestione di un numero illimitato di utenti in modalità "semplice" (senza il controllo della comunicazione con l'utente)
- trasmissione dei dati alla stazione di monitoraggio tramite cavo telefonico, cavo RS-232 o tramite Internet
- gestione di indirizzo IP statico / dinamico
- filtraggio degli indirizzi MAC
- sincronizzazione di data e tramite server NTP
- controllo della presenza del cavo di rete
- configurazione da computer tramite il programma SMET Soft (comunicazione via RS-232 o Internet)
- possibilità di aggiornamento del firmware del convertitore
- Alimentazione a 12V DC



## SCHEDA TECNICA

Dimensioni del box	125 x 114,5 x 31 mm
Temperatura di lavoro	+5°C +40°C
Alimentatore consigliato	12 V DC/750 mA
Umidità massima	93±3%
Peso con accessori	300 g

