

CZ-EMM4

LETTORE DI PROSSIMITÀ

Il lettore dei transponder 125kHz, card e tag di prossimità, permette di semplificare le funzioni di controllo accessi nelle centrali INTEGRA, ACCO e ACCO NET. Il box ermetico e resistente agli agenti atmosferici è stato progettato per l'installazione esterna. Grazie al pulsante campanello si può realizzare la funzione chiamata.

- montaggio direttamente su parete o su telaio porta
- formato di trasmissione:
 - EM Marin
 - o Wiegand 26
 - CLOCK & DATA
- card standard 125 kHz
- installabile in esterno
- pulsante campanello



SCHEDA TECNICA

Dimensioni del box	47 x 158 x 24 mm
Temperatura di lavoro	-25+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente massimo	80 mA
Peso	287 g

