

RE-1K

RICEVITORE RADIO 1 CANALE

RE-1K è un ricevitore radio a due canali per i telecomandi SATEL 433 MHz. Il dispositivo consente di controllare a distanza l'apparecchiatura collegata alle sue uscite a relè, incluso il cancello d'ingresso, la porta del garage, l'illuminazione e il pannello di controllo dell'allarme.

La trasmissione dei dati tra il trasmettitore e il ricevitore è implementata utilizzando la tecnologia di salto del codice dinamica KEELQ. Tale crittografia offre un elevato livello di sicurezza, impedendo che il segnale del telecomando venga copiato e utilizzato da parti non autorizzate.

Il dispositivo è dotato di un interruttore antimanomissione che risponde all'apertura del contenitore e offre anche le funzioni di indicazione di batteria scarica del telecomando, nonché di arresto e cancellazione degli allarmi.

RE-1K è disponibile come parte di un set che include due telecomandi a due canali. Il controller può gestire fino a 16 telecomandi.

- un canale programmabile
- supporto per un massimo di 16 telecomandi
- campo operativo fino a 200 m di spazio aperto
- indicazione remota di batteria scarica



SCHEMA TECNICA

Tensione di alimentazione	9...16 VDC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	16 mA
Peso	71 g
Dimensioni	118 x 72 x 24 mm
Uscita SS	500 mA / 12 V DC



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.