

# INT-KLFR-WSW

## MANIPULATOR SYSTEMU ALARMOWEGO INTEGRA

Manipulator **INT-KLFR** opracowany został z myślą o użytkownikach preferujących tradycyjny interfejs obsługi systemu alarmowego, ale oczekujący rozwiązań atrakcyjnych pod względem wzornictwa. Ponadto, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 programowalne wejścia (z obsługą konfiguracji 3EOL)
- łącze RS-232 do współpracy z programem **GUARDX**
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych do obsługi systemu



### DANE TECHNICZNE

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania (±15%)       | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                 | 145 x 143 x 25 mm |
| Zakres temperatur pracy         | -10...+55 °C      |
| Pobór prądu w stanie gotowości  | 60 mA             |
| Maksymalny pobór prądu          | 110 mA            |
| Masa                            | 346 g             |
| Maksymalna wilgotność           | 93±3%             |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II                |