

Приемно-контрольные приборы / VERSA / Надзор и управление

VERSA-KWRL2

БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА

Беспроводная клавиатура позволяет осуществлять управление и настройку приборов серии VERSA.Она предназначена для работы в беспроводной системе с двухсторонней связью ABAX 2/ABAX и подключается к прибору через контроллер беспроводной системы. В системе ABAX 2 связь шифруется при использовании AES-стандарта.

VERSA-KWRL2 соответствует требованиям европейского стандарта EN 50131 Grade 2.


Устройство имеет дисплей (2х16 знаков) и 12 клавиш (в соответствии с телефонным стандартом). 4 из них используются для навигации по меню и для постановки и снятия системы с охарны. Клавиатура предоставляет функцию быстрого вызова тревог: FIRE, AUX, PANIC.

Светодиоды позволяют отображать состояние разделов (групп зон) и системы. Зуммер используется для сигнализации выбранных событий в системе.

VERSA–KWLR2 имеет встроенный считыватель бесконтактных карт и брелоков. С их помощью можно включать и выключать режим охраны или отменить тревогу.

Дисплей и кнопки имеют подсветку белого цвета.

Настройка и обновление осуществляются удаленно в соновом режиме.





- совместимость с требованиями стандарта EN 50131 Grade 2
- совместная работа с приборами (версия 1.09 или выше)
- подключение к прибору через:
 - ABAX 2: **ACU-220** и **ACU-280**
 - ∘ ABAX: **ACU-120** и **ACU-270**
- двухсторонняя шифруемая связь 868 МГц
- дальность действия на открытом пространстве:
 - ∘ ABAX 2: до 800 м
 - $\circ\,$ ABAX: до 800 м (с **ACU–120**) /до 400 м (с **ACU–270**)
- светодиоды для отображения состояния групп и системы
- белая подсветка дисплея и клавиш
- считыватель карт
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса и отрыв от монтажной поверхности
- питание: две батареи CR123A 3 B







ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	139 x 124 x 22 mm
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	280 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	2 x CR123A 3B
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальное потребление тока от батареи BT1	30
Максимальное потребление тока от батареи BT2 (отключенный считыватель карт)	30
Максимальное потребление тока от батареи BT2 (включенный считыватель карт)	30
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270	до 800
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270	до 400
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 800
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 800
Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT1	5
Потребление тока в дежурном режиме от батареи BT2	1