

MRU-300

РЕТРАНСЛЯТОР РАДИОСИГНАЛА

Ретранслятор MRU–300 получает сигналы от беспроводных устройств системы MICRA и ретранслирует их. Совместим с: ПКП PERFECTA (модели WRL и PERFECTA 64 M с подключенным модулем PERFECTA–RF), контроллером VERSA–MCU, контроллером MTX–300, охранным модулем MICRA (версия микропрограммы 2.02 или выше).

- работа со следующими устройствами беспроводной системы MICRA:
 - извещатели MFD–300, MFD–300 BR, MGD–300,

MFD-300 BR, MGD-300

MGD-300 BR, MMD-300,

MMD-300 BR, MMD-302,

MMD-302 BR, MPD-300, MPD-310, MPD-310 Pet, MSD-300, MSD-350, MXD-300,

MXD-300 BR

- ∘ брелки **МРТ–350**
- ∘ беспроводные клавиатуры **МКР-300**
- шифрованная радиосвязь 433 МГц
- светодиод для индикации состояния ретранслятора
- тамперная защита от вскрытия корпуса
- питание от напряжения 230 В АС
- встроенный импульсный блок питания
- защита от короткого замыкания входа питания
- аккумуляторная батарея в качестве резервного источника питания
- система зарядки аккумулятора
- контроль состояния аккумулятора и отключение разряженного аккумулятора



ТЕХДАННЫЕ

126 x 158 x 32 мм
87 х 104 мм
-10°C+55°C
230 В АС, 50-60 Гц
8 mA
15 mA
266 г
93±3%
433,05 МГц
II
3,7 В / 1800 mAч
до 500
до 450

