

APS-055

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНУЮ КОРОБКУ 5 В DC / 0,5 A

Импульсный блок питания для установки в электромонтажную коробку **APS—055** предназначен для питания устройств 5 В DC. Он может использоваться как внешний источник питания беспроводных клавиатур компании SATEL, например:

- INT-KWRL2 (версия электроники 3.2 или выше),
- PRF-LCD-A2 (версия электроники 2.2 или выше),
- PRF-LCD-WRL (версия электроники 2.2 или выше),
- VERSA-KWRL2 (версия электроники 2.2 или выше).
- Номинальное выходное напряжение (по IEC 38): 5 В DC.
- Стабилизация выходного напряжения.
- Ток на выходе 0,5 А.
- Входной фильтр для защиты от помех.
- Электронная защита от короткого замыкания цепи питания АС.
- Электронная защита от КЗ и перегрузки выхода питания.
- Установка в электромонтажные коробки минимальным диаметром 60 мм для скрытой и открытой установки.



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	37 г
Габаритные размеры	47 x 47,4 x 22 mm
Номинальное выходное напряжение	5
клд	до 72%
Номинальное выходное напряжение (по IEC 38)	5
Тип БП (согласно EN 50131)	В
Выходной ток БП	500
Напряжение питания	195265
Потребление тока контурами БП	3

