Приемно-контрольные приборы / INTEGRA / Модули контроля доступа

SO-MF3-B

СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ MIFARE®

Считыватель **SO-MF3** может работать как:

- считыватель бесконтактных карт в системе охранной сигнализации **INTEGRA**
- считыватель бесконтактных карт в СКУД **АССО NET** или **ACCO**
- считыватель бесконтактных карт в системах других производителей (OSDP, Wiegand)
- автономный модуль контроля точки прохода

Свойства

- идентификация пользователя по бесконтактной карте MIFARE®
- встроенный считыватель бесконтактных карт MIFARE® (13,56 МГц):
 - Ultralight CSN/SSN
 - o Classic CSN/SSN/MSN
 - o DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- поддержка протокола OSDP (протокол OSDP версии 2.2; шина RS-485)
- дополнительный интерфейс связи:
 - EM-Marin (работа в системе INTEGRA, ACCO NET или ACCO)
 - Wiegand
- программирование с помощью ПО CR Soft
- светодиодные индикаторы (4 шт.)
- встроенный звуковой оповещатель (регулировка громкости)
- оптическая тамперная защита от вскрытия корпуса и вермежетостемытановки в помещениях или на улице
- выпускается в белом (SO-MF3-W) и черном (SO-MF3-B) цветовом варианте

Свойства для отдельных режимов работы

Считыватель бесконтактных карт в системе охранной сигнализации INTEGRA

- необходимо подключение к модулю расширения считывателей карт / ключей INT-R
- функции, запускаемые с помощью бесконтактной карты:
 - \circ постановка / снятие с охраны и сброс тревоги в группе
 - открытие точки прохода
 - управление выходами типа 24. Переключатель MONO и 25. Переключатель BI


Считыватель бесконтактных карт в системе ACCO NET или ACCO

- необходимо подключение к модулю контроля доступа из серии АССО-КР
- функции, запускаемые с помощью бесконтактной карты:
 - открытие точки прохода
 - блокировка / разблокировка точки прохода

Считыватель бесконтактных карт в системах других производителей

- выбор интерфейса связи:
 - ∘ OSDP (шина RS-485)
 - Wiegand







Приемно-контрольные приборы / INTEGRA / Модули контроля доступа

Автономный модуль контроля точки прохода

- поддержка до 128 бесконтактных карт
- функции, запускаемые с помощью бесконтактной карты:
 - открытие точки прохода
 - блокировка / разблокировка точки прохода
- возможность определить количество попыток использовать карту
- релейный выход для управления электромеханическим или электромагнитным замком либо другим устройством, контролирующим точку прохода
- вход, контролирующий состояние двери
- вход для кнопки выхода

ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Диапазон рабочих температур	-25°C+55°C
Потребление тока в режиме готовности	63 mA
Bec	87 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	45 x 128 x 21 mm
Релейный выход (резистивная нагрузка)	1 A/30 B DC
Частота работы считывателя	13,55313,567
Дальность считывания шифруемой карты MC-DF3-2	до 55

