

ROP-400/EU

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP–400** используется для вызова тревоги вручную при обнаружении пожара. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно–контрольного прибора **ACSP–402**.

- пластиковое окошко для многократного использования
- ключ ROP-KEY-U в комплекте поставки для:
- тестирования
- сброса

светодиод для индикации двухсторонний изолятор K3 питание от шлейфа сигнализации опционально – монтажная коробка ROP–BT / ROP–BS опционально – защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания ROP–FLAP



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	86 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	87 x 87 x 40 mm
Потребление тока в дежурном режиме	170 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	450 mkA
Напряжение питания	1826

