

RE-4K

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

RE-4K – это четырехканальный радиоконтроллер, поддерживающий брелоки SATEL 433 МГц. Применение радиобрелоков обеспечивает возможность управлять устройствами, подключенными к релейным выходам радио контроллера, например, воротами или освещением, а также системой охранной сигнализации.

Передача данных между брелоком и контроллером шифруется с помощью динамического кода KEELQ, что обеспечивает высокий уровень защиты, а также устойчивость к случайным управляющим сигналам, поступающим от других устройств. Устройство имеет тапперный контакт, реагирующий на открытие корпуса, а также функцию сигнализации разряженной батареи радиобрелока.

Его настройка осуществляется с помощью кнопок на плате или с помощью ПО **DLOAD10**, установленном на компьютере.

RE-4K поставляется в комплекте с двумя четырехканальными радиобрелоками и поддерживает максимально 340 брелоков.

- 4 независимых программируемых канала
- обслуживание до 340 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- подтверждение включения, выключения режима охраны и сброса тревоги
- порт RS-232 для программирования с помощью компьютера с установленной программой **DLOAD10**
- совместимость с:
 - **MPT-300**
 - **P-2**
 - **P-4**
 - **T-1**
 - **T-2**
 - **T-4**



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания	9...16 В DC
Потребление тока в режиме готовности	13 мА
Максимальное потребление тока	65 мА
Вес	108 г
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Выход SS	500 мА / 12 В DC