INT-KLCD-BL

LCD–BEDIENTEIL

Die LCD–Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der **INTEGRA**–Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und bequem. Das Bedienteil ist in drei Varianten erhältlich, die sich in der Farbe der Tastatur– und Display–Beleuchtung unterscheiden: weiß (**INT–KLCD–W**), blau (**INT–KLCD–BL**) und grün (**INT–KLCD–GR**) .

- blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS–232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm **GUARDX**

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	140 x 126 x 26 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Ruhestromaufnahme	17 mA
Max. Stromaufnahme	101 mA

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.