INT-ORS

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE SALIDAS PARA EL CARRIL DIN 35 MM

El módulo **INT–ORS** permite ampliar los sistemas **INTEGRA**/ **VERSA**/**PERFECTA** y **ACCO NET** con 8 salidas programables de relé. Está diseñado para realizar el control directo de los dispositivos de 230 V por medio de las centrales de alarma: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** i **PERFECTA–T**. Además, el módulo es una solución ideal para aprovechar las ventajas de las centrales con el fin de crear el sistema de automatización. El dispositivo puede también interactuar con las centrales de control de acceso **ACCO–NT**. El módulo INT–ORS puede montarse sobre el carril DIN 35 mm estándar.

- extensión del sistema en 8 salidas de relé (control directo de los dispositivos eléctricos alimentados con la tensión alterna 230 V)
- estructura que permite la instalación en el carril DIN 35 mm
- interactuación con el sistema **ACCO NET** (a partir de la versión 1.4)

DATOS TÉCNICOS

Número máximo de salidas	8
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	35 mA
Consumo máximo de la corriente	310 mA
Peso	285 g
Humedad máxima	93±3%
Cantidad ocupada de módulos 17,5 mm	7
Dimensiones	122 x 93 x 58 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Capacidad de carga de las salidas de relé (capacidad de resistencia)	16 A / 230 V AC
Capacidad de carga de la salida +12V	2,5 A / 12 V DC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.