VERSA-LCDR-WH

TASTIERA LCD CON LETTORE PROSSIMITÀ INTEGRATO

La tastiera VERSA–LCDR–WH è progettata per la gestione delle centrali della serie **VERSA** e **VERSA Plus**. Il display di facile lettura e pulsanti di grandi dimensioni rendono il funzionamento quotidiano del sistema di allarme molto comodo anche per bambini ed anziani. Il lettore di prossimità integrato, consente il controllo del sistema senza dover ricordare il codice di accesso. Un'altra caratteristica utile sono i tasti funzione, che consentono di attivare rapidamente la modalità di inserimento prescelto o inviare in modo semplice le richieste di assistenza.

- lettura semplice del display LCD di grandi dimensioni
- indicatori LED di stato sistema e delle partizioni
- rapida attivazione della modalità di inserimento selezionata con tasti funzione dedicati
- attivazione rapida allarmi PANICO, INCENDIO e SOCCORSO dalla tastiera
- retroilluminazione del display e tasti
- indicazione acustica degli eventi di sistema selezionati
- indicazione di perdita di comunicazione con la centrale
- lettore di prossimità integrato

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	139 x 124 x 22 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	30 mA
Assorbimento di corrente massimo	65 mA
Peso	240 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Livello di sicurezza secondo EN 50131	Grado 2

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.