

PB-10

ÜBERFALLTASTER

PB–10 ist ein kabelgebundener Überfalltaster, der zum Auslösen eines Überfallalarms oder zum Hilferuf dient. Der Taster kann auch zur Steuerung des Betriebs verschiedener Geräte (z.B. Geräte des Automations– oder Zutrittskontrollsystems) verwendet werden.

- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche
- Betrieb mit beliebiger Alarmzentrale, die Melder vom Typ NC unterstützt



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C+55°C
Gewicht	58 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	ø97 x 29 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	I
Sabotageausgänge (NC)	10 mA / 24 V DC
Alarmausgänge (NC)	100 mA / 24 V DC

