

ACCO-USB-CZ

ZUTRITTSKARTENLESER

Der Zutrittskartenleser ACCO-USB-CZ ist ein Gerät, das mit passiven Transpondern 125 kHz (Karten, Schlüsselanhängern, iButton etc.) betrieben wird. Er ist für den Betrieb mit dem Konverter **ACCO-USB** ausgelegt und ermöglicht dem Administrator des **ACCO** Zutrittskontrollsystems eine einfache Hinzufügung von Transponder-Benutzern direkt am Arbeitsplatz. Der Leser ist mit einer akustischen Signalisierung und einer Visualisierung des Betriebszustandes durch eine zweifarbige LED ausgestattet.

- Bedienung von Karten, Transponderanhängern und anderen passiven Transpondern 125 kHz
- Erleichterung der Arbeit des Systemadministratoren: Möglichkeit der Zuweisung von Karten, Schlüsselanhängern und anderen passiven Transpondern 125 kHz den Benutzern über die **ACCO**-Software
- in zwei Farben leuchtende LED zur Anzeige des Zustandes des Lesers
- akustische Signalisierung
- Buchse RJ-45 zum Anschluss an den **ACCO-USB** Konverter



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht | 186 g |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Abmessungen des Gehäuses | 120 x 80 x 29 mm |
| Betriebstemperatur | -20...+55 °C |
| Max. Stromaufnahme | 50 mA |

