

INT-KLCDR-GR

LCD-BEDIENTEIL

Die LCD-Bedienteile dienen zur alltäglichen Bedienung der INTEGRA-Systeme. Dank dem Display, auf dem Textmeldungen angezeigt werden, ist die Verwendung sogar erweiterter Funktionalität der Alarmzentrale sehr einfach und bequem. Der eingebaute Zutrittskartenleser erlaubt die Systembedienung ohne Notwendigkeit, das Kennwort auswendig zu wissen.

Das Bedienteil ist in drei Varianten erhältlich, die sich in der Farbe der Tastatur- und Display-Beleuchtung unterscheiden: weiß (INT-KLCDR-W), blau (INT-KLCDR-BL) oder grün (INT-KLCDR-GR).

- grüne Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustandes
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 Eingänge
- Signalisierung fehlender Kommunikation mit der Zentrale
- RS-232 Schnittstelle zur Verbindung mit dem Programm GUARDX
- eingebauter Zutrittskartenleser 125 kHz



TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	140 x 126 x 26 mm
Betriebstemperatur	-10+55 °C
Ruhestromaufnahme	60 mA
Max. Stromaufnahme	156 mA

