

INT-E

LINIENERWEITERUNGSMODUL

Das Modul ist mit den Alarmzentralen der Serien INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus, PERFECTA und PERFECTA—T als auch mit der Zutrittskontrollzenrale ACCO—NT kompatibel. Dieses Gerät ersetzt CA-64 E/CA-64 EPS. INT—E erweitert das System um 8 verdrahtete Meldelinien, sowie ermöglicht den Anschluss von Rollladen— und Erschütterungsmeldern. Zusätzlicher Sabotageeingang schützt vor unbefugtem Öffnen des Gehäuses.

- Erweiterung des Systems um 8 Linien
- Auswahl von Konfigurationen:
 - o NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (nur für Alarmzentralen)
 - 3EOL (nur für die Zentrale INTEGRA Plus)
- programmierbarer Widerstandswert EOL (nur für Zentralen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- Bedienung von Erschütterungs- und Rollladenmeldern
- möglicher Anschluss an den RS–485 Bus Aktualisierung der Firmware über den Bus)



TECHNISCHE DATEN

12 V DC
-10 °C+55 °C
35 mA
80 mA
47 g
93±3%
80 x 57 mm
II
2,5 A / 12 V DC
Grade 3
Grade 2

