

INT-ADR

MÓDULO DE EXTENSIÓN DE ENTRADAS DIRECCIONABLES

El módulo está diseñado para la conexión de los detectores direccionables a las centrales de alarma: INTEGRA e INTEGRA Plus. Este dispositivo reemplaza el módulo CA-64 ADR. El uso del módulo INT-ADR facilita la realización del cableado, especialmente en el caso de amplias instalaciones. El bus de detectores direccionables es independiente del bus de módulos de extensión de la central, lo que permite realizar sistemas de forma híbrida – unir elementos direccionables y conectados directamente.

- bus independiente y dedicado de detectores direccionables
- opción de extensión de la central en 48 entradas direccionables, como máximo
- posibilidad de conexión a la interfaz RS-485 (actualización del software a través de la interfaz)



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga de la salida POW	2,5 A / 12 V DC
Clase medioambiental según EN50 130-5	
Humedad máxima	93±3%
Consumo máximo de la corriente	35 mA
Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Capacidad de carga de la salida +12V	2,5 A / 12 V DC
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 mA
Rango de temperaturas de trabajo	-10 °C+55 °C
Dimensiones	80 x 57 mm
Peso	35 g