

B-21 BR

CONTACT MAGNÉTIQUE À ENCASTRER (MARRON)

Les détecteurs magnétiques sont utilisés pour détecter l'ouverture de portes, fenêtres, etc. Le contact magnétique hermétique **B-21** avec une bride est conçu pour un montage encastré. Le détecteur est livré avec un support pour l'aimant ce qui permet de monter le détecteur dans des endroits difficilement accessibles. Le détecteur est disponible en blanc (**B-21**) et marron (**B-21 BR**).

- pour montage encastré
- boîtier hermétique de taille moyenne avec une bride carrée
- diamètre du boîtier de 6,5 mm
- bride côté de 10 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Poids | 13 g |
| Humidité maximum | 93±3% |
| Cale d'espacement | 19 mm |
| Cale d'espacement | 24 mm |
| Dimensions du boîtier de l'aimant | 19 x 7,6 mm |
| Classe environnementale selon EN50130-5 | II |
| Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples | 26 x 10 x 10 mm |
| Type du détecteur | NC |
| Tension max. commutable | 100 V |
| Puissance de charge maximale | 10 W |
| Résistance maximale de contacts | 200 Ω |
| Courant de commutation maximal | 500 mA |
| Longueur de fil | 450 mm |
| Dimensions du support | 55 x 12,6 x 19,8 mm |



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.