## Centrales d'alarme / INTEGRA / Gestion et surveillance du système

## **INT-SCR-BL**

## CLAVIER MULTIFONCTIONNEL AVEC LECTEUR DE CARTES DE PROXIMITÉ

Clavier de partition conçu pour une gestion simplifiée d'une seule partition du système INTEGRA. Précisément adapté aux systèmes où les partitions individuelles constituent des sous-systèmes fonctionnellement séparés. Grâce au lecteur de cartes de proximité intégré, la partition peut être gérée sans le code et le boitier hermétique permet l'installation à l'extérieur.

- fonctionnalité du clavier de partition ou du dispositif débloquant la temporisation d'entrée
- lecteur de cartes de proximité intégré
- voyants LED indiquant l'état de la partition
- signalisation sonore
- rétro-éclairage des touches
- protection optique anti-sabotage à l'ouverture et à l'arrachement du mur
- relais de commande de la gâche électrique, du verrou ou blocage électromagnétique
- entrée pour le contrôle de l'état de la porte
- touche sonnerie
- installation extérieure possible



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension max. commutable par relais	24 V
Courant max. commutable par relais	2 A
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	47 x 158 x 24 mm
Temperatures de fonctionnement	-25+55 °C
Consommation max. de courant	125 mA

